




BUD 100W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALLAGE : 8435430624694
BOÎTE EXTERNE : 8435430624700



DESCRIPTION

- Chargeur mural avec 2 sorties USB-C (PD & PPS) et 2 sorties USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale de 100W.
- Fabriqué en GaN et en matériaux ignifuges, c'est le chargeur idéal pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.
- C'est un chargeur intelligent qui permettra une charge plus efficace de la batterie de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance d'entrée : 100-240V, 50/60Hz, 3A
- Sortie :
 - USB-C 1/2: PD 3.0
5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (100W Max.)
 - PPS: 3.6-21V / 4.7A
 - USB-A 1/2: QC 3.0
5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 20V-1.5A (30W Max.)
 - C1+C2: PD60W+PD20W
 - C1/2+A1/2: PD60W+QC30W
 - C1+C2+A1/2: PD60W+PD20W+QC18W
 - C1/2+A1+A2: PD60W+7.5W+7.5W
 - A1+A2: 7.5W+7.5W
 - C1+C2+A1+A2: PD60W+PD20W+7.5W+7.5W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BUD 100W
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	🔒
- Boîte externe :	205	182	195	-
- Emballage :	91	33	153	-
- Produit :	29	123	61	64
- Unités par pallet :	1890			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	189			
- Boîtes sur la base :	21			
- Boîtes en hauteur :	9			